

## 住宅用火災警報器

### ( 熱・煙一体型感知器 )

#### 特徴



- ・感知部では光電式煙感知器を採用
- ・熱と煙のダブル感知システムでさらに安心
- ・省電力タイプで、乾電池寿命を長時間確保。
- ・乾電池式で配線工事不要。ビスでとめるだけの簡単取り付け。  
ドライバ - 1本で取り付け出来ます。
- ・電池切れ警報が、電池交換時期を教えてくれます。



#### 詳細仕様

感知方式	温度感知・光電式煙感知
消費電流	待機電流:10uA、警報時電流:10-30mA
警報音量	3mの距離で85db(日本基準:1m-70db)
使用温度	-10 ~ +50
電源	DC9V乾電池
付属品	DC9V乾電池
保証	1年保証

#### 設置上の注意

**<天井の場合>**

壁面からの取付位置  
住宅用火災警報器の中心を壁・梁から次の通り離します。

煙式 60cm以上  
熱式 40cm以上

エアコン等の吹出し口  
付近の取付位置  
エアコンなどの吹出し口から1.5m以上離します。

**<壁面の場合>**

住宅用火災警報器の中心が天井から15~50cm以内になるように取り付けます。

部屋の天井の角は、煙の真空地帯になります。上記取り付け位置をしっかりとご確認ください。

[販売元]

**B**ORDER-LESS

株式会社ボーダレス

東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ401

TEL:03-5662-0787 FAX:03-6240-3444

URL: <http://www.borderless-j.com>

[取扱販売店]

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)